

# リーククランプメータ Leakage Clamp Meter DLC470BT

sanwa®



Bluetooth通信によるデータ転送が可能  
BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット

- 漏れ電流・負荷電流ともに測定可能
- バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい
- MAX / MINホールド機能 ■ オートパワーオフ
- データホールド機能 ■ 安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600 V

## ■一般仕様■

動作方式	二重積分方式	電源	LR03 (単4アルカリ) 1.5V × 2本
交流検波方式	平均値	オートパワーオフ	最終操作から約30分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下
表示	最大6000 カウント (VA ファンクション) 最大9999 カウント (抵抗・導通ファンクション)	通信	Bluetooth® 5.1、 iOS/Windows10 端末に測定データ転送 ※日本国内で使用のこと 測定データを約1回/秒の間隔で転送する
サンプルレート	約2回/秒	消費電力	約70mW TYP. 約75mW TYP. (Bluetooth 通信時)
オーバー表示	数値部に「OL」表示	電池寿命	Bluetooth無効時：約42時間 (バックライト非点灯時) Bluetooth通信時：約40時間
レンジ切り換え	オートレンジのみ	安全規格	IEC 61010-1 CAT.III 600V
極性切り換え	自動切り換え「-」表示)	EMC指令,RoHS指令	IEC 61326(EMC) EN50581(RoHS)
電池消耗表示	電池電源が約2.2V以下でバッテリーマークが点灯	寸法・質量	H 206×W 83×D 38 mm 約320g (電池含む)
電流測定方式	クランプ式電流センサ (CT)		
最大クランプ径	開口:約φ35 mm, 導体径:10×40 mm		
使用環境条件	約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2		
使用温湿度範囲	5°C~31°C, 80%RH以下 31°C~40°C, 80%RHから50%RHへ直線的に減少		
保存温湿度範囲	-10°C~40°C, 80% RH 以下, 40°C~50°C, 70% RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと		

●Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標登録です。三和電気計器株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。  
●iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

## ■測定仕様■

ファンクション	レンジ	確度	備考
C T セン サ	漏れ電流 (ACmA)	60.00 mA 600.0 mA	±(1.2 %rdg + 5 dgt) ※±(2.5 %rdg + 10 dgt)
	交流電流 (ACA)	60.00 A 400.0 A	±(1.2 %rdg + 5 dgt) ±(2.0 %rdg + 5 dgt) ※±(5 %rdg + 10 dgt)
	交流電圧 (ACV)	600.0 V	±(1.2 %rdg + 5 dgt)
	直流電圧 (DCV)	600.0 V	±(1.0 %rdg + 2 dgt)
テスト リード	抵抗・導通	999.9 Ω	±(1.0 %rdg + 8 dgt)

※上記はいずれもBPF機能OFFで導体がCTセンサーの中心位置での測定時 ※BPF機能ON時は上記の確度に「0.3%rdg」を加算  
※確度保証温湿度範囲:23±5 °C, 80 %RH 以下(結露のないこと)

## 三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

●本カタログの記載内容は2022年4月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2

TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ…

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本 社	TEL : 06-6353-5551
京都営業所	TEL : 075-671-0141
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL : 078-452-3332
姫路営業所	TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp