

アナログマルチテスター CP8D

sanwa

ハードケース含めて手のひらサイズ
テスストリードは着脱可能なプラグ式

- 目盛板にミラースケール採用で指示値が読み取りやすい
- 導通チェックブザー機能
- 収納性と堅牢性に優れたハードケースが標準付属 (C-CP8)
(テスストリードの収納スペースあり)
- 1.5Vのバッテリーチェック
- ヒューズとダイオードによる回路保護
- 長さ18mmのピン先採用で防水コンセントにも対応



■一般仕様■

メータ	内磁型ピボット式
AC整流方式	半波整流方式
動作温度/湿度	5°C~40°C, 80%RH以下(結露のないこと)
保存温度/湿度	-10°C~50°C, 70%RH以下(結露のないこと)
電源	R6, LR6(単3形) 1.5V×1本
内蔵ヒューズ	F0301:0.5A/250V/IR35A, φ5×20mmガラス管
寸法/質量	H119×W82×D26 mm / 約170g (本体のみ) H140×W112×D33 mm / 約300g (ケース込み)

■測定仕様■

ファンクション	最大目盛値(レンジ)	許容差	備考
直流電圧 (DCV)	0.25 V 2.5 V 10 V 50 V 250 V 500 V	最大目盛値の±3%以内	内部抵抗: 4kΩ/V
交流電圧 (ACV)	10 V 50 V 250 V 500 V	最大目盛値の±4%以内	内部抵抗: 4kΩ/V 30 Hz ~ 100 kHz
直流電流 (DCA)	0.25 mA 25 mA 500 mA	最大目盛値の±3.5%以内	電圧降下: 250mV
抵抗測定 (Resistance)	2 kΩ (x1) 20 kΩ (x10) 1 MΩ	目盛長さの±3.5%以内	開放電圧: 1.5V
バッテリーチェック	0.9 V ~ 1.5 V	—	負荷抵抗: 約20Ω
導通チェック	約100Ω以下	動作: ブザー	開放電圧: 1.5V

*許容差保証温湿度範囲: 23±2°C, 75%R.H.以下(結露のないこと)

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

●本カタログの記載内容は2022年6月23日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

TEL: 03-3253-4871 FAX: 03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2

TEL: 06-6631-7361 FAX: 06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ…

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本 社	TEL : 06-6353-5551
京都営業所	TEL : 075-671-0141
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL : 078-452-3332
姫路営業所	TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp