

アナログマルチテスター TA55

sanwa®

自動車整備に特化した測定レンジ
DC30A 測定レンジを搭載（※5秒以内の測定に限る）

- 1mの落下に耐えうるトートバンドメータ採用
- ミラースケール採用の目盛板で値が読み取りやすい
- 12Vのバッテリーチェック機能あり
- 導通ブザー機能搭載
- 背面に傾斜スタンドを装備



一般仕様

メータ	耐衝撃型トートバンドメータ
AC整流方式	半波整流
動作温度 / 湿度	3°C~43°C, 80%RH 以下, 結露のないこと
保存温度 / 湿度	-10°C~50°C, 70%RH 以下, 結露のないこと
電源	R6(単3形) 1.5V×2本
内蔵ヒューズ	F0020:3A/250V/IR300A, φ6.4×30mm ガラス管
寸法/質量	H142×W97×D38 mm / 約300g

測定仕様

ファンクション	最大目盛値(レンジ)	許容差	備考
直流電圧 (DCV)	0.3 V 3 V 16 V 30 V 60 V	最大目盛値の±3%以内	内部抵抗:20kΩ/V
交流電圧 (ACV)	30 V 120 V 300 V	最大目盛値の±4%以内	内部抵抗:9kΩ/V
直流電流 (DCA)	0.5 A 3 A 30 A	最大目盛値の±5%以内	電圧降下:0.3V
抵抗測定 (Resistance)	2 kΩ (x1) 20 kΩ (x10) 200 kΩ (x100) 2 MΩ (x1k)	目盛長さの±3%以内	中央目盛:20Ω 最大目盛:2kΩ 開放電圧:3V
導通チェック	動作:ブザー発音	—	約70Ω以下
バッテリーチェック	BAD/?/GOOD(16V)	—	内部抵抗:20kΩ/V

※許容差保証温湿度範囲:23±2°C 75%RH 以下(結露のないこと)
※許容差保証周波数範囲:50Hz または 60Hz (ACVレンジ)

付属品

テストリード[°]:TL-91
(全長0.9m / ピン先19mm)
予備ヒューズ×1本
取扱説明書

別売アクセサリ

アリゲータークリップ:CL-14
アリゲータークリップ:CL-15a
アリゲータークリップ:CL-DG3a
ICクリップアダプタ:TL-91C
細ピンアダプタ:TL-A7M2
バナナジャックアダプタ:TL-A4
ヒューズ入りテストリード:TLF-120
携帯ケース:C-SPH

※別売品の直流電流プローブ(CL33DC)は生産を終了致しました。

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ…

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL:06-6353-5551
京都営業所 TEL:075-671-0141
滋賀営業所 TEL:077-566-6040
奈良営業所 TEL:0742-33-6040
兵庫営業所 TEL:078-452-3332
姫路営業所 TEL:079-271-4488
姫路中央営業所 TEL:079-284-1005
川崎営業所 TEL:044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp