

アナログマルチテスター SP-18D

sanwa®

ボディーカバーで前面パネルを保護
ハードな持ち運びにも耐える

- 1mの落下に耐えうるトートバンドメータ採用
- 200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能
- 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定
- 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDの点灯チェックが可能
- バッテリーチェック機能あり
- ボディーカバーは背面スタンドとして使える



■一般仕様 ■

メータ	耐衝撃型トートバンドメータ
AC整流方式	半波整流
回路保護	ヒューズとダイオード
動作温度/湿度	0°C~43°C, 80%RH以下結露のないこと
保存温度/湿度	-10°C~50°C, 70%RH以下結露のないこと,
電源	R6(単3形)1.5V×2本
内蔵ヒューズ	F0301:0.5A/250V/IR35A, φ5×20mmガラス管
寸法/質量	H159.5×W129×D41.5 mm / 約320g

測定仕様

ファンクション	最大目盛値(レンジ)	許容差	備考
直流電圧 (DCV)	0.3 V	最大目盛値の±3%以内	内部抵抗:5kΩ
	3 V		内部抵抗:20kΩ/V
	12 V		
	30 V		
	120 V		
	600 V		
交流電圧 (ACV)	12 V	最大目盛値の±3%以内	内部抵抗:9kΩ/V
	30 V		
	120 V		
	300 V		
	600 V		
直流電流 (DCA)	60 μA	最大目盛値の±3%以内	電圧降下:0.3V
	30 mA		
	0.3 A		
抵抗測定 (Resistance)	2 kΩ (×1)	目盛長さの±3%以内	中央目盛:20Ω
	20 kΩ (×10)		最大目盛:2kΩ
	2 MΩ (×1k)		開放電圧:3V
	200 MΩ (×100k)		
コンデンサ容量 (Capacitance)	10 μF	概略値	充電々流による 最大振れ指示
バッテリーチェック (BATT)	1.5 V 乾電池		負荷抵抗:20Ω
	1.5 V コイン電池		負荷抵抗:60kΩ

※許容差保証温湿度範囲:23±2°C 80%R.H.以下(結露のないこと)

※許容差保証周波数範囲:30Hz~70kHz (AC12V) , 30Hz~20kHz (AC30V)

付属品

テストリード[°]:本体直付け

(全長0.7m/ピン先19mm)

予備ヒューズ×1本

ボディーカバー

ハンドストラップ

取扱説明書

別売品

アリゲータークリップ:CL-14

アリゲータークリップ:CL-15a

アリゲータークリップ:CL-DG3a

ICクリップアダプタ:TL-9IC

細ピニアダプタ:TL-A7M2

バナナジャックアダプタ:TL-A4

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フレーダイアル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2

TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ…

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL: 06-6353-5551
京都営業所	TEL: 075-671-0141
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL: 078-452-3332
姫路営業所	TEL: 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
川崎営業所	TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp