

# クランプメータ Digital Clamp Meter DCL11R

sanwa®

バックライト搭載のミニクランプメータ  
真の実効値(TrueRMS)対応

- 6000カウント
- 60A/300Aの交流電流測定
- データホールド
- オートパワーオフ(約15分)
- IEC 61010 CAT.III 300V
- 電池寿命 約500時間



## 一般仕様

電流測定方式	CTクランプ方式
クランプ開口	φ22mm
導体サイズ	10×25mm
動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	真の実効値方式(TrueRMS)
液晶表示器	6000カウント
サンプルレート	約2回/秒
レンジ切り換え	オート
オーバー表示	数値部に「OL」を表示
データホールド表示	「HOLD」マークが点灯
極性表示自動切換	マイナス入力時に「-」のみ表示
電池消耗警告	約2.3V以下でバッテリーマークが点灯
使用環境条件	高度2000m以下,屋内,環境汚染度II
動作温度/湿度	0°C~30°C,80%RH以下結露のないこと 31°C~40°C,80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温度/湿度	-10°C~50°C,70%RH以下結露のないこと
電源	LR03(単4形アルカリ)1.5V×2
電池寿命	約500時間
消費電流	約1.9mA
オートパワーオフ	最終操作から約15分後に電源オフ
安全規格	IEC61010CAT.III300V
寸法/質量	H145×W54×D31mm/約120g(電池含む)

## 測定仕様

ファンクション	レンジ	精度	備考
交流電流	60.00A	±(2%rdg+5dgt)	※50/60Hz時の精度
(ACA)	300.0A		

※45~400Hz (50/60Hz以外)の精度は±(3%rdg+10dgt) ※実効値応答・AC結合(正弦波交流)

確度保証温湿度範囲:23±5°C,80%R.H.以下(結露のないこと)

## 三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2

TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ…

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL : 06-6353-5551
京都営業所	TEL : 075-671-0141
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL : 078-452-3332
姫路営業所	TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp