

# KS3

1台で三相モーターの回転方向と  
三相電路の相順および欠相の確認が可能

- モーター軸を手動回転、誘導起電力から回転方向を判別
- 金属端子接触式の標準的な検相器
- 電圧検相とモーター回転方向検出の端子が共通、接続が簡単
- R・S・T 各相の欠相をLEDランプで確認
- 携帯ケース標準付属
- IEC 61010 CAT.III 500V



## ■一般仕様 ■

用途	三相モーターの回転方向の確認 三相電路の相回転(順相・逆相)と欠相の確認
表示器	LEDランプの点灯
検知項目	順相(時計回り)・逆相(反時計回り)の確認 R相・S相・T相の欠相確認
使用電圧	三相 AC 75V ~ 500V
周波数特性	40Hz ~ 400Hz
モーター回転	2 Hz (2回転 / 秒) ~ 400Hz の回転速度で検出
使用環境条件	高度2000m以下・屋内・環境汚染度II
動作温度/湿度	0°C~40°C, 80%RH以下 (結露のないこと)
保存温度/湿度	-10°C~50°C, 80%RH以下 (結露のないこと)
内蔵ヒューズ	0.5A / 500V, φ5×20mm ※ユーザー側での交換不可
電源	6LR61 (6LF22) アルカリ乾電池 9V ×1本
消費電流	約 5mA (待機状態), 最大10mA
電池消耗警告	約 6.0V 以下で電源ランプが消灯
連続使用時間	約 60 時間
安全規格	IEC 61010 CAT.III 500V
EMC指令	IEC 61326 (EMC)
RoHS指令	EN50581 (RoHS)
寸法/質量	H128×W72×D38 mm / 約210 g (電池含む)

## ■付属品 ■

- 測定クリップ (赤白青 3色) : CL-KS  
(ワニ口の開口径:φ25mm)
- 測定コード (赤白青 3色) : TL-KS  
(コード長: 0.7m)
- 携帯ケース : C-KS
- 取扱説明書

## 三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フレーダイアル

**0120-51-3930**

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル  
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2  
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ…



**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本 社	TEL : 06-6353-5551
京都営業所	TEL : 075-671-0141
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL : 078-452-3332
姫路営業所	TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp