

# Bluetooth 搭載 デジタルクランプメータ DCL31DRBT

標準価格 ¥32,800 (税込 ¥36,080)

**Bluetooth4.2**  
搭載

**CAT.Ⅲ300V**  
準拠

**真の実効値**  
(True RMS)



原寸大

測定データは使用中の  
**エクセル/AutoCAD**  
に直接転送 (期間限定無償ダウンロード)



専用のアドインアプリは  
**無償ダウンロード**



**iOS11以降** 端末  
**Windows10Pro**  
に対応

詳しくはWEBで



測定値、  
**直** (ちやく)

で

**エクセル**  
AutoCADも

に

# Bluetooth搭載デジタルクランプメータ DCL31DRBT

## DCL31DRBT

(ケース付属)  
¥32,800 (税込¥36,080)



### Bluetooth 通信機能が搭載され、 手軽に測定データを転送

- Bluetooth通信で、手軽に測定データを転送
- IEC61010に準拠した安全設計
- 交流・直流両用(真の実効値対応)
- 全波/半端整流波形の測定が可能なDC+AC機能搭載
- 堅牢なCTセンサ採用
- オートパワーオフ(約15分)機能付き(解除可能)
- バックライト

ファンクション	測定レンジ	最高精度	分解能
交流電流	60/400A	±(2.0%+5)	0.01A
直流電流	60/400A	±(2.0%+5)	0.01A
直流+交流電流	400A	±(2.5%+10)	0.1A
サンプリングレート	2回/秒		
周波数特性	45~400Hz		
表示桁数	6000		
クランプ径	25mm		
導体サイズ	10×26mm		
通信	Bluetooth®4.2	測定データ転送間隔 約1回/秒	
インターフェイス	*iOS Ver11以降/Windows10 Pro 64bit版		
電源	LRO3(単4形アルカリ)×2		
電池寿命	約35時間(バックライト非点灯)	Bluetooth使用時:約32時間	
寸法/質量	H145×W54×D31mm/約120g		
安全規格	IEC61010 CAT.Ⅲ300V		

標準付属品: キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書

## アプリケーション

測定したデータを無線通信によって対応端末へデータ送信が可能。以下のソフトが使用可能です。

### SANWA BLE LINK (iOS用)



- 測定値や測定器の液晶の情報を表示。
- 測定値のグラフ表示。
- 測定データを保存して他のアプリへアップロード。



動作環境	
OS	iOS ver11以降
ソフト	専用アプリ
通信方式	Bluetooth®4.2
ペアリング	1台
アプリ入手先	APPストア



### BLuE (Windows用)



- ExcelやAutoCAD 図面の指定したポイントに測定データを直接入力が可能。
  - 弊社ホームページよりダウンロードが可能です。
- ※ダウンロードやご使用についての情報は弊社webサイトをご覧ください。期間限定で無償ダウンロードができます。



動作環境	
OS	Windows10 Pro 64bit版
ソフト	Excel2013 2016 2019 AutoCAD2020
通信方式	Bluetooth®4.2
ペアリング	1台
CPU	1GHz以上
メモリ	8GB以上
HDD	20GB以上
アプリ入手先	弊社ホームページ



Windows端末

※BLuEの開発元および登録商標は(株)関電工です。

ミニサイズで携行性抜群



## オプション


### ラインセパレータ LS11

¥2,800(税込¥3,080)

電気器具の消費電流測定に便利な補助器具



感度倍率=1倍/10倍  
定格電圧=AC125V  
定格電流=AC10A  
H145×W55×D35mm  
約135g



×1(一般測定のとき)

×10(小電流測定のとき)

電圧端子φ4

測定対象のACプラグ

**sanwa**<sup>®</sup>  
三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp>

三和製品についてのお問い合わせは

受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祭日を除く)  
**0120-51-3930**

詳しくは弊社代理店にお問い合わせ下さい。

**本社**  
03-3253-4871(代)  
〒101-0021  
東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル

**大阪営業所**  
06-6631-7361(代)  
〒556-0003  
大阪市浪速区恵美須西2-7-2

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551  
京都営業所 TEL: 075-671-0141  
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040  
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040  
兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212  
姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)