

# クランプメータ Clamp Meter

## DCM400AD

sanwa®

メーカー希望小売価格 ¥20,980(税込 ¥23,078)

自動車整備にも対応  
AC/DC両用の電流センサを装備

- 4000カウント/バーグラフ対応
- 40A/400Aの直流および交流電流測定
- データホールド/レンジホールド
- リラティブ(相対値表示)機能
- 導通ブザー ■オートパワーオフ(約30分)

### 一般仕様

電流測定方式	CTクランプ方式
クランプ開口	φ25mm
導体サイズ	10×34mm
動作方式	Δ-Σ方式
液晶表示器	4000カウント バーグラフ部42セグメント
サンプルレート	約2回/秒 バーグラフ部20回/秒
レンジ切り換え	オート及びマニュアル
オーバー表示	数値部に「OL」を表示
データホールド表示	液晶部に「H」を表示
極性表示自動切換	マイナス入力時に「-」のみ表示
電池消耗警告	バッテリーマークが点灯
使用環境条件	環境汚染度II
耐電圧	3700Vrms以下
動作温度/湿度	0°C-40°C,80%RH以下結露のないこと
保存温度/湿度	-10°C-60°C,70%RH以下結露のないこと
電源	LR03(単4形アルカリ)1.5V×2
電池寿命	約50時間
消費電力	約50mW
オートパワーオフ	最終操作から約30分後に電源オフ
安全規格	IEC61010CAT.III300V,CAT.II600V
寸法/質量	H193×W50×D28mm / 約230g

### 測定仕様

ファンクション	レンジ	確度	入力抵抗	備考
交流電流 (ACA)	40.00 A 400.0 A	±(2%rdg+10dgt)		50-500Hz
直流電流 (DCA)	40.00 A 400.0 A	±(2.5%rdg+10dgt)		
交流電圧 (ACV)	400.0 V 600 V	±(1.5%rdg+5dgt)	約10MΩ	50-500Hz
直流電圧 (DCV)	400.0 V 600 V	±(1.0%rdg+2dgt)	約10MΩ	
抵抗測定(R)	400.0 Ω	±(1%rdg+2dgt)		開放電圧:約DC1.5V
導通	40Ω以下でブザー音			開放電圧:約DC1.5V

※確度保証温湿度範囲:23±5°C, 80%R.H.以下(結露のないこと)



### 付属品

テストリード:TL-23a  
(全長1.1m/ピン先18mm)  
携帯ケース:C-DCM400  
取扱説明書

### 別売品

アリゲータークリップ:CL-13a  
アリゲータークリップ:CL-14  
アリゲータークリップ:CL-15a  
アリゲータークリップ:CL-DG3a  
ICクリップアダプタ:TL-91C  
細ピンアダプタ:TL-A7M2  
パナナジャック接続アダプタ:TL-A4  
ヒューズ入りテストリード:TLF-120

## 三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

0120-51-3930

受付時間  
9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祭日を除く)

販売店の皆様へ

ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル  
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2  
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ...

国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL:06-6353-5551 兵庫営業所 TEL:0798-66-2212  
京都営業所 TEL:075-671-0141 姫路営業所 TEL:079-271-4488  
滋賀営業所 TEL:077-566-6040 近路中央営業所 TEL:079-284-1005  
奈良営業所 TEL:0742-33-6040 川崎営業所 TEL:044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。