



KYORITSU

アナログ絶縁抵抗計 KEW 3411/3412/3441

現場での測定スピードを最大限追求!

JIS
JQA
JIS C 1302
JQ0316008

JIS C 1302
JQ0316008

KEW 3411 1000V

KEW 3412 500V

KEW 3441 125/250/
500/1000V



軽量・コンパクトサイズで使いやすい

- JIS 認証 (JIS C 1302 : 2014)
 - スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
 - 見やすいスケール目盛
 - 抵抗状態をLEDの色で確認(緑：高抵抗、赤：低抵抗)
 - リモート測定スイッチ付き測定コード
 - 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
 - 直流・交流を自動判別する電圧測定機能
 - 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
 - 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
- 



標準価格：1レンジモデル KEW3411/3412
4レンジモデル KEW3441

~~22,000円(消費税別)~~

36.000円(消費税別)

共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

● KEW 3411/3412/3441 仕様

定格測定電圧		125V	250V	500V	1000V
1レンジ	3411				●
	3412			●	
4レンジ	3441	●	●	●	●

定格測定電圧		125V	250V	500V	1000V
有効最大表示値		200MΩ	2000MΩ		
中央表示値		5MΩ	50MΩ		
開放回路電圧		定格測定電圧の1.2倍以下			
定格電流		1.0～1.2mA			
		@0.125MΩ	@0.25MΩ	@0.5MΩ	@1MΩ
短絡電流		1.5mA以内			
第1有効測定範囲	測定範囲	0.1～100MΩ			1～1000MΩ
	確度	指示値の±5%以内			
第2有効測定範囲	測定範囲	0.05～0.1MΩ 100～200MΩ			0.5～1MΩ 1000～2000MΩ
	確度	指示値の±10%以内			
0及び∞目盛の確度		目盛長の0.7%以下			
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
電圧計	測定範囲	AC 0～600V(45～65Hz) / DC 0～600V			
	確度	最大目盛値の±5%			
適合規格		JIS C 1302 : 2014認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級 : IP40			
使用電池		単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) 4本			
外形寸法/質量		97(L)×156(W)×46(D)mm / 約430g(電池含む)			
付属品		7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4、取扱説明書			
オプション		7243(L型プローブ)、8016(先端金具・フック)、9186(本体収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)			

● オプション

コード長 : 1,300mm

7243 L型プローブ
12,000円(消費税別)

8016 先端金具・フック
870円(消費税別)

9186 本体収納ケース
2,000円(消費税別)

9187 測定コード
収納ケース
1,500円(消費税別)

LEDライト・スケール照明
暗い場所での測定に役立つ自動点灯するスケール板照明と測定物を照らすLEDライト

携帯用ケースへの収納
測定コード収納ケース(9187)は、本体収納ケース(9186)に取り付け可能です。
※9186、9187はオプションです。

● 標準価格

アナログ絶縁抵抗計	1レンジモデル KEW3411/3412	22,000円(消費税別) 24,000円(消費税別)
	4レンジモデル KEW3441	36,000円(消費税別)

！ 安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL : 06-6353-5551
 京都営業所 TEL : 075-671-0141
 滋賀営業所 TEL : 077-566-6040
 奈良営業所 TEL : 0742-33-6040
 兵庫営業所 TEL : 0798-66-2212
 姫路営業所 TEL : 079-271-4488
 姫路中央営業所 TEL : 079-284-1005
 川崎営業所 TEL : 044-542-6883

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp



共立電気計器株式会社

http://www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20

☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル

☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池

☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室



0120-62-1172 (9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く)



re100

この印刷物は環境保護のため、植物油インキと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW 3411/3412/3441-1J Aug. 17 AD

測定物の絶縁状態がLEDによって一目で判別可能



高抵抗時：緑に点灯



低抵抗時：赤に点灯

判別基準値は電圧レンジごとにそれぞれ異なる値を設定

● 付属品(価格表示は別売時)

コード長 : 1,400mm

7260 リモートスイッチ付
測定プローブ
~~3,500円(消費税別)~~
4,000円(消費税別)

コード長 : 1,400mm

7261 ワニグチ
コードセット
~~2,000円(消費税別)~~
2,500円(消費税別)

8017A 先端金具・ロング
700円(消費税別)

9173 携帯用ケース
2,500円(消費税別)

9121 肩掛ベルト
500円(消費税別)

活線警告LED



赤 : AC

橙 : DC

電池状態 LED



緑 : 通常時

赤 : 電池消耗時

1000V誤印加防止機構

1000Vレンジと500Vレンジの間の空きレンジにより、意図せず1000Vに設定されることを防ぐ(4レンジモデルのみ)

