

NEW



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

デジタル絶縁抵抗計 KEW 3551/3552/3552BT

**瞬時に測定！応答速度の大幅アップで作業効率向上
多彩なラインナップで様々な現場に対応！**



- 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
- 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
(50/100/125/250/500/1000V)
- 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
※3552/3552BTは基準値を任意に設定可能
- 用途によって選べる多彩なラインナップを用意

KEW 3551 スタンダードモデル
標準価格 41,000円(消費税別)

KEW 3552 メモリ機能付きモデル
標準価格 45,000円(消費税別)

KEW 3552BT メモリ機能、
Bluetooth通信機能搭載モデル
標準価格 50,000円(消費税別)

良・否がパッとわかる コンパレータ機能



低抵抗時 高抵抗時

低抵抗・高抵抗をバックライトの色で瞬時に確認
判別基準値は電圧レンジ毎に任意の値に設定
が可能(3552/3552BT)

**KEW
CONNECT**

アプリ連携で測定データを
自動で記録、手書き不要で
効率化!! (3552BT)



LEDライト・LCDバックライト

暗い場所での測定に役立つ自動点灯するLCDバックライトと測定物を照らすLEDライト。



メモリ機能/PC通信 (3552/3552BT)

最大1000件の測定結果を本体メモリに保存。8212-USB(オプション)によるPC通信で本体設定・測定結果のPC保存が可能。

Bluetooth通信機能 (3552BT)

現場の測定データをその場でタブレットやスマートフォンに転送。手書きの記録が不要で、報告書の作成も効率的。



Google play または App Store にて無料配信

測定経過時間・1分値の表示

測定経過時間をリアルタイムで表示。



各種劣化診断の判断に役立つ1分値表示(測定開始から1分後の測定値)。

成極指数(PI)・誘電吸収比(DAR)の表示

ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能

PI 成極指数 : 10分後の絶縁抵抗値 / 1分後の絶縁抵抗値
DAR 誘電吸収比 : 1分後の絶縁抵抗値 / 15秒後の絶縁抵抗値



様々な現場に対応可能! 8測定機能を搭載

- 絶縁抵抗測定 全6レンジ
- 交流・直流電圧測定 ●低抵抗・導通測定



用途によって選べる多彩なシリーズラインナップ

ラインナップ	絶縁 全6レンジ	メモリ	IR通信	Bluetooth
KEW 3551	●			
KEW 3552	●	●	●	
KEW 3552BT	●	●	●	●

● KEW 3551/3552/3552BT仕様

	定格測定電圧	50V	100V	125V	250V	500V	1000V
絶縁抵抗計	有効最大表示値 (オートレンジ)	4,000/40.00/ 100.0MΩ	4,000/40.00/ 200.0MΩ	4,000/40.00/ 250.0MΩ	4,000/40.00/ 500.0MΩ	4,000/40.00/ 400.0/2000MΩ /20GΩ※1	4,000/40.00/ 400.0/4000MΩ /40GΩ※1
	中央表示値	2MΩ	5MΩ	10MΩ	100MΩ	100MΩ	200MΩ
	第1有効測定範囲	0.100~10.00MΩ	0.100~20.00MΩ	0.100~25.00MΩ	0.100~50.00MΩ	0.100~500MΩ	0.100~1000MΩ
	精度	±2%rdg±2dgt					
	第2有効測定範囲	0.050~0.099MΩ					
	精度	±5%rdg					
低抵抗計 ※4	定格電流	1.0~1.1mA					
	短絡電流	1.5mA以内					
	オートレンジ	40.00/400.0/4000Ω					
	精度	±2.5%rdg±8dgt					
電圧計	開放回路電圧	5V(4~6.9V)					
	短絡電流	200mA 以上					
一般仕様	測定範囲	AC 2.0~600V(45~65Hz)	DC -2.0~-600V +2.0~+600V				
	精度	±1%rdg±4dgt					
	適合規格	JIS C 1302、IEC61010 CATⅢ 600V/CATⅣ 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1,-2-2 保護等級:IP40					
	通信インタフェース※2	Bluetooth®4.0LE (Bluetooth®SMART) 搭載※3 Android™5.0以上、iOS 10.0以上※3					
	外形寸法/質量	97(L)x156(W)x46(D)mm/約490g(電池含む)					
	使用電池	単3形乾電池 LR6/R6(1.5V)4本					
付属品	7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池 LR6x4、取扱説明書						
	7243(L型プローブ)、8016(先端金具:フック)、9186A(本体収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)、8212USB(USBアダプタ+KEW Report(ソフトウェア))※1						

※1 3552/3552BTのみ

※2 3552BTのみ

※3 BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

iOSはCisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※4 低抵抗計レンジは内蔵されたヒューズ(0.5A/1000V φ6.3×32mm)で保護されています。

● 付属品



● オプション



安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551
京都営業所 TEL: 075-671-0141
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040
兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
姫路営業所 TEL: 079-271-4488
姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室

☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く)



R2100

この印刷物は環境保護のため、植物油インキと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW 3551/3552/3552BT-3J Aug. 18 AD